

Lifeline

Résidences pour
personnes âgées



Postes d'interrupteurs magnétiques à cordon

Pour les endroits où l'aide est fréquemment nécessaire

Les interrupteurs magnétiques à cordon 900 MHz Lifeline sont faciles à installer et à utiliser et constituent un élément essentiel des systèmes de sécurité CarePoint pour résidences pour personnes âgées, vous aidant ainsi à bâtir une meilleure expérience communautaire. Utilisés avec les réseaux fédérateurs Lifeline ou EchoStream®, les interrupteurs magnétiques à cordon représentent une solution sans fil idéale pour les salles de bain, les chambres à coucher ou tout endroit où les résidents peuvent avoir besoin d'alerter le personnel en tirant simplement sur le cordon.

Caractéristiques et avantages

Interrupteur magnétique idéal pour les salles de bains, où il peut y avoir présence de vapeur et de gouttelettes

La réinitialisation de l'interrupteur « d'urgence » qui permet d'accuser réception automatiquement de l'alarme

Interrupteur magnétique à cordon en plastique durable facile à essuyer et à désinfecter

Pile remplaçable qui procure jusqu'à trois ans d'autonomie

Émetteur sans fil supervisé qui fournit des notifications pour les besoins d'entretien ou de remplacement de la pile

Certifié UL 2560

Spécifications

Couleur	Interrupteur à glissière blanc et rouge
Dimensions	12,7 cm H. x 7,9 cm larg. X 5 cm P. (5 po x 3,125 po x 2 po)
Poids	204 g (7,2 oz)
Pile	Panasonic CR 123a 3 V lithium
Durée de vie de la pile	Jusqu'à trois ans
Fréquence des contrôles	60 minutes
Marché	Amérique du Nord
Fréquences	EchoStream® : 902-928 MHz, spectre étalé à sauts de fréquence Lifeline : 900 MHz
Conformité réglementaire	FCC partie 15, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, RoHS, UL 2560
Température du milieu de fonctionnement	-20° à 140°F (-20° à 60°F)
Humidité	Jusqu'à 90 % (sans condensation)

*Les performances dépendent de nombreuses variables, notamment la disposition du répéteur, le type et la quantité de dispositifs, ainsi que la structure et l'environnement dans lesquels le réseau fonctionne. Les améliorations continues apportées aux produits peuvent entraîner des modifications des spécifications sans préavis. Brevet en instance.

Informations de commande

Description	Numéro de pièce
Poste d'interrupteur magnétique à cordon N1341PC-60	300003461751
Poste d'interrupteur magnétique à cordon, 900 MHz	300005984461

Pour commander des pièces et des accessoires, veuillez contacter Lifeline pour résidences pour personnes âgées au **1 888 220-4108**.



Lifeline
111 Lawrence Street
Framingham, MA 01702-8156
1 800 816-4885

Lifeline Canada
95 Barber Greene Road, Suite 105
Toronto, Ontario, M3C 3E9 Canada
1 800 387-8120

© Lifeline, 2023 Tous droits réservés.
Les marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

www.lifeline.cam/residence-spennesagees
MKT 2628 REV2