

Lifeline

Résidences pour
personnes âgées



Passerelle BlueHub

Active la redondance des alertes de secours

La passerelle BlueHub fournit un point d'accès au système de sécurité CarePoint Essentiel pour résidences pour personnes âgées. En cas de panne du réseau, BlueHub avertit le processeur de redondance des alertes d'envoyer des alertes locales aux aidants au moyen du système de radiomessagerie de secours.

Caractéristiques et avantages

Connectivité infonuagique constante qui offre une sécurité et une surveillance en temps réel en tout temps

Intégration facile qui permet l'ajout de dispositifs sans fil tiers

Installation prête à l'emploi qui offre une flexibilité supplémentaire en permettant au BlueHub d'être placé n'importe où avec une source d'alimentation et une connexion Internet

DEL d'état du système qui permettent de visualiser l'intégrité du réseau en un coup d'œil

Spécifications

Concentrateur intérieur	
Modèle	BHI0210
Couleur	Blanc
Dimensions	163 mm H. x 163 mm larg. x 38 mm P. (6,4 po x 6,4 po x 1,5 po)
Poids	340 g (12 oz)
Interface infonuagique	Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz), Ethernet 10/100 Mbit/s.
Interface sans fil	Wi-Fi 2,4 GHz, Bluetooth
Interfaces physiques	Hôte USB-A, MicroUSB OTG, PoE Ethernet, connecteur cylindrique
2,1 mm Antenne intégrée	Antenne FlexPIFA 2,4 GHz
Voyants	Quatre DEL d'état : État général du concentrateur, état de la connexion infonuagique, état de la connexion Bluetooth et état de la charge électrique
Options d'alimentation	Alimentation électrique par Ethernet – 802,3 af 100–240 V ~ 50/60 Hz (avec un adaptateur mural) 24 VCA (±20 %) entre 48 et 62 Hz 24–48 VCC ou 24 VCA
Prélèvement de courant	7 W maximum
Température de fonctionnement	0° à 50°C (32° à 120°F)
Humidité	90 % d'humidité relative, sans condensation
Montage	Mur/plafond avec support
Conformité/réglementation	FCC ISED, RoHS
Systèmes connectés	CarePoint Essentiel

Informations de commande

Description	Numéro de pièce
BlueHub, intérieur	300004370541
Logiciel d'intégration infonuagique	300005988771
Chargeur BlueHub	300004371011
Kit de montage mural, BHA0210	300004519671



Concentrateur intérieur

Pour commander des pièces et des accessoires, veuillez contacter Lifeline pour résidences pour personnes âgées au **1 888 220-4108**.